製 品 仕 様 書

品名	信号制御盤 2 回路用（レーザーセンサー（品番:LS-H*）用制御盤）
品番	GSL-002HN
形状･使用環境	壁掛型（屋外防滴型）
消費電力	AC100V 50/60Hz 約 100W （レーザーセンサー2 個･回転灯 2 台か LED 信号灯 2 台使用時）
電源供給	レーザーセンサー（品番:LS-H*）の電源 DC24V（+:緑）･ 電源 GND（-:茶）の電源線を端子 P（+）･端子 E（-）に接続。
制御入力	入庫用レーザーセンサー（品番:LS-H*）より保護エリア（NO:桃/紫色）の信号線を端子 S1-X1 に、オープニングエリア（NO:白/黄色）の信号線を端子 S1-Y1 に接続。 出庫用レーザーセンサー（品番:LS-H*）より保護エリア（NO:桃/紫色）の信号線を端子 S2-X2 に、オープニングエリア（NO:白/黄色）の信号線を端子 S2-Y2 に接続。
制御出力	入庫用 LED 回転灯（AC100V 出力）C1-R1 に接続。 入庫用 LED 信号灯（AC100V 出力）C1-R1（赤）･C1-B1（青）に接続。 出庫用 LED 回転灯（AC100V 出力）C2-R2 に接続。 出庫用 LED 信号灯（AC100V 出力）C2-R2（赤）･C2-B2（青）に接続。
絶縁耐力	AC1500V の電圧を電源端子-アース間に 1 分間印加して異常なきこと。
絶縁抵抗	電源端子-アース間で 10MΩ 以上（DC500V メガー）
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1（クリーム色）
使用温度	-10℃~40℃
重量	約 20kg
用途	主に出庫警報で投受光器が設置しづらい場所、センサーが複数設置しづらいところに利用
動作タイマー	動作時間タイマーの設定は、内部スマートリレーの液晶画面で設定可能

品番	GSL-002HN		仕様書番号		26SGH3201-S1A		
改訂来歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1					技術部 26.11.-3 遠藤	技術部 26.11.-3 遠藤	技術部 26.11.-3 大塚
	2							
	3							
	4							

鎌田信号機株式会社