



仕様

| | |
|------|---------------|
| 品名 | 单相変圧器 |
| 品番 | WB-150A |
| 容量 | 150 VA |
| 相数 | 1φ/1φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200,220 V |
| 2次電圧 | 100,110 V |
| 2次電流 | 1.36 A |
| 巻線 | 複巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | A種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 質量 | 約 4.6 kg |
| 端子ビス | 1次 M4 / 2次 M4 |

ケースNo,2
 材質：SPC t=1.2 カバー t=1.0 取付足 L20×20×3
 塗装色：シルバーハンマートン

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|------|--------|----------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|--|--|
| △ △ △ △ △ | No. | Date | Signed | Approved | Note | 承認 APPR. | 検図 CHECK | 設計 DESI. | 製図 DRAWN | 作成：DATE 2009年10月8日 | 品名：NAME 单相変圧器 | 図番：DRAWING NUMBER 97HB6024-D1 | REV. B | | |
| | | | | | | 技術部 09.10.26 高木 | 技術部 09.10.26 高木 | 技術部 09.10.26 加田 | | 尺度：SCALE Free | 鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 図名：TITLE 仕様・外観寸法図 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 尺度：SCALE Free | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |